

KTJ6-32A 触头总成

一. 产品概述

1.KTJ6 系列交流凸轮控制器触头用于 KTJ6 系列交流凸轮控制器，是凸轮控制器中核心导电开关元件。适用于交流 50HZ,额定工作电压至 380V,额定工作电流至 150A 开关控制回路。可配套多家公司设计的同类型号的凸轮控制器。

2.使用环境条件

A、海拔高度不超过 2000m

B、周围空气的温度上限不超过+40℃

C、周围空气温度下限为-5℃

D、周围空气最大相对湿度不大于 90%

E、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃（包括电尘埃），尘埃污染会降低触头使用寿命

二、制造工艺

铜材成型，银点焊接，防氧化镀银

三. 技术特性

根据触头触点的含银氧化镉的量分别为：88%，85%，40%，30%，凸轮控制器输入电压不高于 109%额定电压，且无明显波动，环境污染较轻时，含 88%，85%，40%银氧化镉触头电寿命达 10 万次以上，含 30%银氧化镉触头电寿命可达 5 万次以上，混合银点，铜基点触头适用于分合次数较少的凸轮控制器

四、安装

触头更换安装时，需先对比确认（原件与更换件有无差别），然后去尘，安装必须牢固，无明显摆动，触头安装后动静触头触点必须对准以保证接触良好

凸轮触头总成

LK17-10A触头总成,THQ1-25触头总成,THQ1-60触头总成,KT10-25触头总成,KT10-60触头总成,KTJ1-60

触头总成,KTJ6-32 触头总成,KTJ6-63 触头总成,KT14-60 触头总成,LK18-60J/1 触头总成,KT12-60 触头总成,KTJ15-63 触头总成



KT14-60触头总成




KTJ6-63触头总成




KTJ6-32触头总成



KTJ1-60触头总成



KT10-60触头总成



KT10-25触头总成



THQ1-60触头总成



THQ1-25触头总成



LK17-10A触头总成



KTJ15-63触头总成



KT12-60触头总成



LK18-60J/1触头总成

上海约瑟电器科技有限公司

T:021-55560726 55560736

F:021-55560725